



Impresora multifunción HP LaserJet Pro M426dw

Impresión, escaneo y copiado veloces, más buena seguridad integral pensada para su forma de trabajo. Esta impresora multifunción termina tareas clave más rápido y protege de amenazas.¹ Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence le brindan más páginas.²



Cumpla con sus tareas más rápido. Proteja los datos.

- Escanee archivos digitales directamente a correo electrónico, USB, carpetas en redes, y la nube con aplicaciones empresariales precargadas.³
- Finalice con éxito documentos de múltiples páginas con una impresión a doble cara que es más rápida que la de la competencia.¹
- Tome las hojas y márchese: no necesita quedarse haciendo nada. Esta impresora multifunción se reactiva e imprime más rápido que las de la competencia.¹
- Controle el acceso a trabajos de impresión y proteja la impresión con recursos de seguridad como la autenticación LDAP.

Fácil administración. Impresión eficiente.

- Administre trabajos de impresión con facilidad desde la impresora multifunción: solo pose y deslice el dedo por la pantalla táctil de 3" (7,6 cm).⁵
- Imprima fácilmente documentos de Microsoft® Word y PowerPoint®: ahora directamente desde su unidad USB.⁵
- Administre los dispositivos y las configuraciones con facilidad mediante HP Web Jetadmin con un conjunto de recursos de administración esenciales.⁷
- Imprima con menor consumo de energía que los competidores, aún menor con los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence.⁸

Más. Páginas, rendimiento y protección.

- Obtenga la máxima cantidad de impresiones por lo que pagó, con los cartuchos de tóner originales HP de alta capacidad negros con JetIntelligence.²
- Obtenga calidad profesional a altas velocidades con el tóner negro preciso.
- Ayude a garantizarse que está obteniendo la auténtica calidad HP por la que pagó, con la innovadora tecnología antifraude.
- Imprima de inmediato con los cartuchos de tóner instalados previamente. Reemplácelos por cartuchos de alta capacidad opcionales.

Permanezca conectado con opciones de impresión móvil sencillas

- Imprima fácilmente desde una serie de teléfonos inteligentes y tablets: en general no se requiere configuración ni aplicaciones.⁹
- Tenga impresión inalámbrica directa en la oficina, desde dispositivos móviles, sin acceder a la red de la empresa.¹¹
- Acceda, imprima y comparta recursos con facilidad con la red Ethernet y la conexión inalámbrica.¹⁰



¹ Basado en pruebas internas de HP de los tres competidores líderes respecto de la salida de la primera página desde el modo de suspensión y la velocidad de copiado e impresión a doble cara finalizadas en 8/2015. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para obtener información más detallada, visite hp.com/go/ljclaims ² Basado en rendimientos de cartuchos HP BOX en comparación con los cartuchos de tóner originales LaserJet HP 26X. Para obtener más información, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies ³ Requiere una conexión de Internet a la impresora. Los servicios pueden requerir registrarse. La disponibilidad de aplicaciones varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para ver detalles, visite hpconnected.com ⁴ Microsoft y PowerPoint son marcas comerciales registradas en Estados Unidos del grupo de empresas Microsoft. El recurso funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003 y posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos. ⁵ Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora. Los servicios requieren registro. La disponibilidad de las aplicaciones varía según el país, el idioma y los acuerdos, y requiere una actualización de firmware. Para ver más detalles, visite hpconnected.com ⁶ HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar desde hp.com/go/webjetadmin ⁷ Basado en pruebas de HP usando el método de Consumo de electricidad típico (TEC) del programa ENERGY STAR® o según lo informado en energystar.gov respecto de los tres competidores líderes al 8/2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener información más detallada, visite hp.com/go/ljclaims ⁸ Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Algunos recursos requieren la compra de un accesorio opcional. Obtenga más información en hp.com/go/mobileprinting ⁹ El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso, y puede ser limitado durante conexiones VPN activas. ¹⁰ El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi de una impresora multifunción compatible con impresión inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. Obtenga más información en hp.com/go/businessmobileprinting

Impresora multifunción HP LaserJet Pro M426dw Tabla de especificaciones

Funciones/Compatible con tareas múltiples	Imprime, copia, escanea / Si
Velocidad de impresión	Carta: Hasta 40 ppm Negro; ⁶ Primera página impresa: Hasta apenas 5,4 segundos; Hasta apenas 12,9 segundos (100 V) Negro; ⁷
Resolución de impresión	Negro (óptima): 600 x 600 dpi, Hasta 4.800 x 600 dpi mejorada
Tecnología de impresión	Láser
Tecnologías de resolución de impresión	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi
Cantidad de cartuchos de impresión	1 (negro)
Idiomas estándar de impresora	HP PCL 5, HP PCL 6, emulación de postscript nivel 3 HP; Impresión de PDF directa (v.1.7) URF, PCLM, PwG, Office nativo
Funciones del software inteligente de la impresora	Impresión dúplex automática, Impresión de varias páginas en una, compaginado, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print, impresión inalámbrica directa, certificación Mopria, HP Auto-On/Off, panel de control en pantalla táctil de 3" de uso intuitivo, impresión desde la nube con aplicaciones empresariales en el panel de control, HP JetAdvantage Private Print, almacenamiento de trabajos con impresión por PIN, impresión desde USB, tecnología de cartuchos JetIntelligence
Administración de impresoras	Kit de recursos para administradores de impresoras (Utilidad de configuración de controladores, Utilidad de implementación de controladores, Gestión de impresión administrada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); Caja de herramientas de dispositivo HP;
Tipo de escaneo/tecnología de resolución de escaneo	Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 x 1200 ppp
Modos de entrada de datos para escaneo	Compatibilidad con software de escaneo (incluido en la caja): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con búsqueda, RTF, TXT]
Tamaño de escaneo	ADF: 8.5 x 14 pulg. máximo; 4 x 6 in Mínimos; Cama plana: 11,7 x 8,5 pulg
Velocidad de escaneo	Hasta 26 ppm/47 ipm (byn), hasta 21 ppm/30 ipm (color) ⁸ Impresión a doble cara: Up to 47 ipm (b&w), up to 30 ipm (color)
Funciones avanzadas del escáner	Escanear a correo electrónico; Escanear a nube; Escanear a USB; Escanear a carpeta de red; Búsqueda de correo electrónico LDAP; AAD para escaneo de una cara (50 hojas)
Formato de archivo de escaneo nativo	PDF, JPG
Formato de archivo de escaneo con software	JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256
Funciones estándar de envío digital	Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a nube
Velocidad de copia	Negro (carta): Hasta 40 cpm; ⁸
Resolución de copia	Negro (texto y gráficos): 600 x 600 ppp; 600 x 600 ppp; Color (texto y gráficos): 600 x 600 ppp
Número máximo de copias	Hasta 99 copias
Redimensionado de copia	25 to 400%
Configuraciones de copia	Claro/Más oscuro; Copiado de identificación; Optimizar
Conectividad estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 conexión inalámbrica 802.11 b/g/n; Fácil acceso
Capacidad de integración en red	Mediante Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Gigabit incorporado; Ethernet de cruzado automático; Autenticación mediante 802.1X
Preparada para trabajar en red	Estándar (Ethernet y WiFi incorporados) [Funciona como PA (con WiFi Direct) y STA]
Capacidad inalámbrica	Sí, WiFi incorporado; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, Apple AirPrint™, Impresión inalámbrica directa, Certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0, Aplicaciones móviles
Memoria	Estándar: 256 MB; Máximo: 256 MB
Velocidad del procesador	1200 MHz / disco duro: No
Ciclo de trabajo	Mensual, carta: Hasta 80.000 páginas
Volumen de páginas mensuales recomendado	750 a 4000 ⁵
Tipos de soportes admitidos	Papel (común, EcoEFFICIENT, liviano, pesado, bond, color, membretado, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; transparencias
Gramaje de soportes admitido	Bandeja 1: 16 a 46,6 lb; bandeja 2, bandeja 3 de 550 hojas opcional: 16 a 32 lb
Tamaños de soportes de impresión admitidos	Bandeja 1: Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg.); A4; A5; A6; B5 (US); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre núm. 10; Sobre Monarch; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tarjeta personalizada; A5-R; 4 x 6 pulg.; 5 x 8 pulg.; B6 (US); 10 x 15 pulg.; declaración; Bandeja 2 y Bandeja 3: Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulg.); A4; A5; A6; B5 (US); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 5 x 8 pulg.; B6 (US); declaración
Tamaños de soportes personalizados	Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg. Bandeja 2, 3: 4,13 x 5,85 a 8,5 x 14 pulg
Manejo de papel	Bandeja 1 de 100 hojas; bandeja 2 de 250 hojas; Bandeja salida de 150 hojas; Opciones de dúplex: Automática (estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas; Alimentador de sobres: No; Bandejas de papel estándar: 2; Capacidades de entrada: Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas); Capacidades de salida: Hasta 150 hojas; Hasta 10 sobres; Hasta 75 hojas
Contenido de la caja	FW13A HP LaserJet Pro M426dw; Cartucho de tóner preinstalado HP 26A LaserJet negro (~3100 páginas); Guía de primeros pasos; Póster de instalación; Folleto de soporte; Guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB ¹
Cartuchos de reemplazo	Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro (3100 páginas aprox.) CF226A; Cartucho de tóner LaserJet HP 26X negro (9000 páginas aprox.), CF226X ¹

Dimensiones del producto	Ancho x fondo x alto: 16,54 x 15,35 x 12,72 pulg. ² ; Máximo: 16,93 x 25 x 12,8 pulg
peso del producto	28,35 lb ³
Características de la garantía	Un año de garantía, devolución al centro de servicio técnico autorizado HP
Conformidad de eficiencia de energía	Certificación ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver
Panel de control	Pantalla táctil color de 3" (7,5 cm)
Descripción de pantalla	Pantalla táctil color de uso intuitivo de 3" (7,5 cm)
Software incluido	Windows 7: Instalador/Desinstalador de software HP; Controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, Alertas y estado de impresora HP, Estudio de mejora de productos HP; Aplicación y controlador de escaneo HP; Reconfigure su dispositivo HP; Asistente de escaneo a correo electrónico, Asistente de escaneo a carpeta en red, Guía legal y de garantía, Guía del usuario; Windows 8+: Instalador/Desinstalador de software HP; Controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), Aplicación y controlador de escaneo HP; Guía legal y de garantía, Guía del usuario, Reconfigure su dispositivo HP; Windows XP: Windows Vista y servidores relacionados: Instalador/Desinstalador de software HP; Controlador de impresora HP PCL 6, Aplicación y controlador de escaneo HP; Guía legal y de garantía, Guía del usuario; Mac OS: Pantalla de bienvenida (envía a los usuarios a http://www.hp.com o US App Source para obtener el software de LaserJet)
Fuentes y tipos de caracteres	84 fuentes TrueType escalables
Sistemas operativos compatibles	SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (en http://www.hp.com); Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Mac OS (controladores de impresión HP disponibles en http://www.hp.com o Apple Store); OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; SO móviles (controladores incorporados en el SO); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP incorporado en el SO; instalación automática; BOSS (3.0, 5.0); DEBian (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6); FEDORA (17, 18, 19, 20); LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17); SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1); UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); instalación manual; MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0); MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0); PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009); RED HAT (8.0, 9.0); RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0); SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11.0, 12.0, 12.1); GOS (8.04.1); IGOS (1.0); LIMPUS LINUX (9.4, 9.5); LINUX FROM SCRATCH (6); Otros SO; UNIX ¹¹
Sistemas operativos de red compatibles	SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (UPD) o Los controladores específicos de producto de http://www.hp.com ; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64 bits (Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5 MS Windows Server 2012 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp 6.5; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 5.6; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp 6.5; Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal Services; Citrix XenApp 5.0; Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation; ServerTM 4.5; Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation Server 4.5; Citrix Presentation Server 4.0; Citrix MetaFrame® Presentation; Server 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versiones 1, 2 y 3); Servidores Novell (http://www.novell.com/print); Novell Open Enterprise Server 11/SP1, SP2; Novell Open Enterprise Server 2 para Linux; NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (https://www.novell.com/print); Novell iPrint Client v5.4 para Vista, Win7 y Win8 (32 bits, 64 bits); Novell iPrint Client v5.4 para WinXP (32 bits, 64 bits)
Requisitos mínimos del sistema	PC: Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits); Procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Vista (32 bits): Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows XP (32 bits) (SP2): Procesador Pentium de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 o superior); Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1); Procesador (x64) de 1 GHz y 64 bits, 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; Disco duro de 1 GB; Hardware compatible con el SO (para conocer los requisitos de hardware del SO visite http://www.apple.com)
Alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada); Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada de 110 voltios; 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios; 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin doble voltaje, el producto varía según el número de referencia con el identificador de código de opción); Consumo de energía: 583 vatios (impresión/copiado), 91 vatios (preparada), 2,7 vatios (suspensión); 0,7 vatios (encendido/apagado automático, mediante conectividad USB); 0,1 vatios (apagada) ¹²
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,8 B(A) (impresión a 38 ppm); Emisiones de presión acústica: 55 dB(A) ¹⁷
Ambiente operativo	Temperatura operativa: límites: De 59 a 90,4 °F; Temperatura operativa recomendada: De 63,5 a 77 °F; Temperatura de almacenamiento: límites: -4 a 104°F; Rango de humedad en inactividad: 10 a 90% RH; Humedad operativa, límites: 10 a 80% RH; Humedad recomendada: Entorno operativo: 30 a 70% RH
Gestión de la seguridad	Servidor web incorporado; protección con contraseña, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: active y desactive recursos y puertos de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP; autenticación SASL; autenticación y autorización LDAP; Firewall y ACL; SNMPv3, 802.1X, Arranque seguro, autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP
accesorios	Bandeja de alimentador de 550 hojas para HP LaserJet D9P29A; Unidad Mini USB de 16 GB HP v22w POR8TAA
Opciones de Servicio y Soporte técnico de HP	UBTROE 4 años de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M426; UBTO9E 3 años de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M426; UBTO8E 2 años de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M426; UBTR4PE 1 año de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M426

Aprenda más en hp.com

¹ Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies ² Sin la bandeja opcional para 550 hojas; Dimensiones con la bandeja opcional para 550 hojas: 16,54 x 15,35 x 17,80 pulg (420 x 390 x 452 mm) ³ El recurso de almacenamiento de trabajo requiere la adquisición por separado de una unidad flash USB con 16 GB de capacidad como mínimo. ⁴ HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y le ayuda a adquirir en línea o localmente a través de HP o de un vendedor minorista asociado. Para obtener más información, visite hp.com/go/SureSupply; Solo disponible con consumibles HP originales; Requiere acceso a Internet. ⁵ HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado. ⁶ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ⁷ Medido con ISO/IEC 17629, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función del voltaje de entrada, la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ⁸ Salida de primera copia y velocidad de copiado medidas utilizando ISO/IEC 29183, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ⁹ Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software. ¹⁰ Para compatibilidad con software de escaneo (incluido en la caja): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT] ¹¹ No todos los "sistemas operativos compatibles" son compatibles con el software incluido; El software de la solución completa solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores; Los sistemas operativos Windows anteriores (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de impresión; El SO Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado incorporado en el SO RT; Los modems de Linux están disponibles en HP.com; Los modems de Linux están disponibles en impresoras para sistemas operativos Linux; Los sistemas Linux usan el software HPLIP incorporado en el sistema operativo; El software HP para Mac ya no se incluye en el CD, pero se puede descargar desde hp.com; el controlador y la utilidad para Mac están instalados en los sistemas operativos Mac. ¹² Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. ¹³ Con cartucho 26A. ¹⁷ Configuración probada: modelo básico, impresión simple, papel A4 a un promedio de 38 ppm; escaneo activo a 26 ppm

